



# Främja samarbete och produktivitet

Dell Premier samarbetstangentbord och -mus | KM900

Förändra hur du samarbetar med världens första samarbetstangentbord för Zoom och Microsoft Teams.\* Den här kombinationen tillsammans med den förstklassiga uppladdningsbara musen ger dig ökad produktivitet och ett smidigt samarbete nära till hands.



### Samarbete smidigt

Med de innovativa kontrollerna<sup>1</sup> för Zoom<sup>2</sup> och Microsoft Teams<sup>3</sup> kan du stänga av och slå på mikrofonen, slå på och stänga av video, dela skärmen och öppna chattpanelen genom att dubbeltrycka på ikonerna. Du kan svepa åt vänster eller höger över ikonerna för att aktivera eller inaktivera dem under ett möte och när mötet är slut försvinner ikonerna från tangentbordet.



### Smart belysning

Smart bakgrundsbelysning med närhetsdetektering tänds tangenterna när du närmar dig, vilket hjälper dig att arbeta bättre i alla miljöer. Släcks under ljusare förhållanden för att spara batterikraft.



### Extremt tyst skrivande

Få en optimal skrivkänsla utan ljud tack vare tangentdesignen med saxbrytare. Konstruerad för att vara tillfredsställande och tyst på samma gång.



### Skapad för att passa din hand

Musens form passar din hand i ett behagligt grepp som hjälper dig att arbeta effektivt och bekvämt.



### Arbeta överallt

Med Track-on-Glass-sensorn kan du arbeta överallt på allt från glas till och trä och på parkbänkar och kafébord. DPI-värdet kan justeras från 800 till 8 000 i steg om 200 så att du kan ställa in musen efter dina behov.

De extremt smidiga, glidande fötterna ger dig ett mjukt och tyst glid när du flyttar musen för en mer tillfredsställande användarupplevelse.

\* Baserat på Dells analys av offentligt tillgänglig information om konkurrenskraftiga tangentbord för personliga Zoom-rum, december 2023.

1 Pekskrämskontroller kan endast användas vid ett aktivt möte åt gången (antingen Zoom eller Microsoft Teams).

2 Windows OS med Dell Peripheral Manager (version 1.6.4 eller senare) krävs och Zoom (version 5.9.3 eller senare).

3 Kräver Requires Windows OS med Dell Peripheral Manager (version 1.7.2 eller senare) och Microsoft Teams (version 1.6.00.24078 eller senare). Stöds endast i Windows-skrivbordsappen Teams för arbete eller skola.

Kräver att app-API från tredje part är aktiverat. Mer information finns i användarhandboken från [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Främja samarbete och produktivitet



### Lång batteritid

Tangentbord: Batteriet varar i upp till 20 dagar<sup>1</sup> på en enda laddning, medan en minut av USB-C-laddning varar hela dagen.<sup>1</sup>

Mus: Batteriet räcker i upp till tre månader<sup>1</sup> på en laddning, och du behöver inte byta ut det. Snabb laddning i 2 minuter för full dag<sup>1</sup> med USB-C snabbbladdning.

Förhandsersättning av felaktig produkt innebär att en ersättningsprodukt skickas nästa arbetsdag om det blir fel på din befintliga inom den treåriga garantitiden.<sup>2</sup>

### Smidig och säker anslutning

Med de två lägena RF 2,4 GHz och Bluetooth® 5.1 kan du enkelt ansluta och växla mellan upp till tre enheter (två anslutningar via Bluetooth® och en via en RF-dongel).

Parkoppla tangentbordet och musen säkert med enheten med bara ett klick<sup>4</sup> med Dell Pair<sup>5</sup> och Dell Secure Link USB-mottagaren (RF) – överföringen krypteras för att skydda dina data.

### Anpassad efter dina specifikationer

Med Dell Peripheral Manager<sup>6</sup> kan du anpassa tangentbordet och musen för att ta arbetsflödet till nästa nivå. Programgenvägar för att få direkt åtkomst till program eller funktioner som används ofta och förbättra produktiviteten.

1 Beräkningen av batteriets livslängd baseras på antagandet om en genomsnittlig användning på 8 timmar om dagen. Batteriets livslängd kan variera beroende på användning och beräkningar.

2 Dell skickar en ny enhet nästa arbetsdag om det anses nödvändigt efter en fjärrdiagnos. Läs mer på [www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty).

3 Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Dell Technologies omfattas av licens. Andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.

4 Baserat på första ihopkopplingen.

5 Dell Pair är tillgängligt med utvalda tillbehör, kommersiella datorer och konsumentdatorer. Tillgänglighet och funktioner varierar beroende på modell. Mer information finns på [Dell.com/support/kbdoc/000201693](http://Dell.com/support/kbdoc/000201693).

6 Dell Peripheral Manager är endast kompatibel med operativsystemen Microsoft Windows 10 och 11.

7 Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Dell Technologies omfattas av licens. Andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELL	Dell Premier-samarbetstangentbord
FÄRG	Graphite
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	Trådlöst – RF 2,4 GHz och Bluetooth 5.1 <sup>1</sup> Dell Pair <sup>2</sup> stöds (läge-1 nivå-4-parkopplings säkerhet)
BATTERITYP	Laddningsbar (USB-C till USB-C-laddningskabel medföljer)
BATTERIETS LIVSLÄNGD <sup>3</sup>	Upp till 20 dagar på en laddning (LED för samarbetspekknor på och bakgrundsbelysning på); 1-min snabb laddning för användning under hela dagen; Ladda upp batteriet till över 80 % inom 60 minuter. <sup>4</sup>
OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS	<b>2,4 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7, Windows 8.1, 10 och 11 eller senare, Mac OS, Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome och Android OS</li> </ul> <b>Bluetooth</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 8.1, 10 och 11 eller senare, Mac OS, Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome och Android OS</li> </ul> <b>Dell Peripheral Manager</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10, 11 eller senare</li> <li>Dell Peripheral Manager version 1.6.4 eller senare (för Zoom-kompatibilitet); version 1.7.2 eller senare (för Microsoft Teams-kompatibilitet)</li> </ul>
PEKKONTROLLER <sup>5</sup>	Mikrofon på/av, video på/av, chatt, skärmdelning
BELYSNING	Adaptiv bakgrundsbelysning med närhetsdetektering aktiverad <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Omgivningsljussensor – styr ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen</li> <li>2. Närhetsidentifiering – närfält detekterar en hand och slår på eller stänger av bakgrundsbelysningen</li> </ul>
MJUKVARA	Dell Peripheral Manager (kompatibel med Windows) <ul style="list-style-type: none"> <li>Parkoppla enheter</li> <li>Hantera belysningsinställningar. På/av, adaptiv belysning och justera ljusstyrkan för bakgrundsbelysning manuellt.</li> <li>Hantera pekknorinställningar för Zoom och Microsoft Teams. Samarbetskontroller på/av, interaktionsbeteende, andningseffekt för chattmeddelande.</li> <li>15 programmerbara tangenter: F1-F7, F9-F12, Prt Sc, Scroll Lock, Paus, Kalkylator</li> <li>Batteri- och anslutningsstatus</li> <li>Uppdatering av inbyggd programvara</li> </ul>
GARANTI	3 års begränsad hårdvara med förhandsersättning av felaktig produkt <sup>6</sup>
SKRIVMEKANISM	Scissor-tangenter
PROGRAMMERBARA TANGENTER	15 programmerbara tangenter: F1-F7, F9-F12, Prt Sc, Scroll Lock, Paus, Kalkylator
MULTIMEDIATANGENTER	Vol+, Vol-, högtalare av, spela/pausa, framåt, bakåt
SNABBTANGENTER	Skärmklipp, justering av bakgrundsbelysning, skärmlås, aktivitetsvy, gå till skrivbordet, sök
LUTNINGJUSTERING	5,8° / 6,2°
MÅTT	Höjd: 20,7 mm/0,81 tum Längd: 439,7 mm/17,3 tum Bredd: 121,6 mm/4,8 tum
VIKT	728 g/1,6 lb
SÄKERHET	128-bitars AES-kryptering
PAKETETS INNEHÅLL FÖR KM900	Tangentbord, mus, Dell Secure Link USB-mottagare, USB-C till USB-C-laddningskabel (1300 mm/51,2 tum), dokumentation

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELL	Uppladdningsbar Dell Premier-mus
FÄRG	Graphite
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	Trådlöst – RF 2,4 GHz och Bluetooth 5.1 <sup>1</sup> Dell Pair <sup>2</sup> stöds
BATTERITYP	Laddningsbar (USB-C till USB-C-laddningskabel medföljer)
BATTERIETS LIVSLÄNGD <sup>3</sup>	Upp till tre månader på en laddning; Två minuters snabbbladdning räcker en dag; Ladda upp batteriet till över 80 % inom 60 minuter. <sup>4</sup>
OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS	<b>2,4 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7, Windows 8.1, 10 och 11 eller senare, Mac OS, Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome och Android OS</li> </ul> <b>Bluetooth</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 8.1, 10 och 11 eller senare, Mac OS, Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome och Android OS</li> </ul> <b>Dell Peripheral Manager</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10, 11 eller senare</li> </ul>
RULLNINGSHJUL	Vertikal och horisontell rullning
KNAPPAR	7 knappar, vänsterklick, högerklick, vertikalt rullningshjul, horisontellt rullningshjul, programmerbar sidoknapp, rullningshastighetsväxling, anslutningslägesbrytare
MJUKVARA	Dell Peripheral Manager (kompatibel med Windows) <ul style="list-style-type: none"> <li>Parkoppla enheter</li> <li>Programmerbara knappar (vertikala och horisontella rullningsklick, bakåtknapp)</li> <li>Justera DPI från 800 upp till 8 000 i steg på 200</li> <li>Ange primär knapp</li> <li>Batteri- och anslutningsstatus</li> <li>Uppdatering av inbyggd programvara</li> </ul>
GARANTI	3 års begränsad hårdvara med förhandsersättning av felaktig produkt <sup>6</sup>
SPÅRNINGSENSOR	Track-on-glass
STORT TUMSTÖD	Ja
RULLNINGSDIRIKTION	4-vägs – horisontellt och vertikalt
RULLNINGSHASTIGHET	Snabb och skårad rullning
MÅTT	Höjd: 45,8 mm/1,80 tum Längd: 126,7 mm/5,0 tum Bredd: 89,8 mm/3,53 tum
VIKT (UTAN FÖRPACKNING)	128,4 g/0,30 lb
SÄKERHET	128-bitars AES-kryptering

<sup>1</sup> Systemkrav: Bluetooth Low Energy-teknik.

<sup>2</sup> Dell Pair är tillgängligt med utvalda tillbehör, kommersiella datorer och konsumentdatorer. Tillgänglighet och funktioner varierar beroende på modell. Mer information finns på [Dell.com/support/kbdoc/000201693](https://dell.com/support/kbdoc/000201693).

<sup>3</sup> Beräkningen av batteriets livslängd baseras på antagandet om en genomsnittlig användning på 8 timmar om dagen. Batteriets livslängd kan variera beroende på användning och beräkningar.

<sup>4</sup> Laddningstiden varierar beroende på ansluten port och deras märkeffekt.

<sup>5</sup> Windows OS med Dell Peripheral Manager (version 1.6.4 eller senare) krävs och Zoom (version 5.9.3 eller senare).

Kräver Requires Windows OS med Dell Peripheral Manager (version 1.7.2 eller senare) och Microsoft Teams (version 1.6.00.24078 eller senare). Stöds endast i Windows-skrivbordsappen Teams för arbete eller skola.

Kräver att app-API från tredje part är aktiverat. Mer information finns i användarhandboken från [dell.com/support](https://dell.com/support).

Pekskärmskontroller kan endast användas vid ett aktivt möte åt gången (antingen Zoom eller Microsoft Teams).

<sup>6</sup> Dell skickar en ny enhet nästa arbetsdag om det anses nödvändigt efter en fjärrdiagnos. Läs mer på [www.dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty).

Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.