



内置协作式 触摸控件

戴尔 Premier 协作键盘 | KB900



全球较早推出的适用于 Zoom 和 Microsoft Teams 的协作键盘*

借助戴尔首款经过 Zoom 认证的* 键盘，高效开展每一次会议。配备兼容 Zoom¹ 和 Microsoft Teams² 的专用触摸控件³，助您在通话中轻松进行协作。



轻松协作

创新触摸控件³兼容 Zoom¹ 和 Microsoft Teams²，只需连接两下图标，即可将麦克风静音或取消静音，将视频打开或关闭，共享屏幕以及调出聊天面板。在会议期间，您可以在图标上向左或向右轻扫，以启用或禁用这些功能；会议结束后，这些图标便会从键盘上消失。



智能照明

具备智能背光技术和手部接近检测功能，可在您靠近时照亮按键，让您在各种环境中都更便捷地工作。在比较明亮的环境中会熄灭，从而节省电池电量。



超静音键入

剪刀式按键设计带来出色的键入体验，还不会产生噪音。性能令人满意，操作轻巧安静。



* 基于 2023 年 12 月戴尔对同类个性化 Zoom Room 键盘的公开信息进行的分析。

1 要求使用 Windows 操作系统并安装 Dell Peripheral Manager (1.6.4 或更高版本) 和 Zoom (5.9.3 或更高版本)。

2 要求使用 Windows 操作系统并安装 Dell Peripheral Manager (1.7.2 或更高版本) 和 Microsoft Teams (1.6.00.24078 或更高版本)。仅面向用于工作或学校 Windows 桌面应用程序的 Teams，需要启用第三方应用程序 API。有关详细信息，请参阅 dell.com/support 中的用户指南。

3 同一时间，触摸控件只能用于一场正在进行的会议 (Zoom 或 Microsoft Teams)。

提高协作能力和工作效率



可调倾角



电池充电速度快、续航持久

长久运行

充满电后续航时间长达二十天¹；使用 USB-C 充电一分钟即可使用一整天。¹

提供高级更换服务：如果您的现有键盘在 3 年保修期内出现故障，我们会在下一工作日为您寄送更换键盘。²

安全顺畅的连接

支持双模式 RF 2.4 GHz 和蓝牙^{®3} 5.1 连接，让您轻松连接多达 3 台设备并随心切换（两台通过蓝牙^{®3} 连接，一台通过 RF 转换器连接）。

通过 Dell Pair⁵ 和戴尔 Secure Link USB 接收器 (RF)，只需单击一下，即可将键盘与您的设备安全配对⁴。传输会经过加密，以确保数据安全。

根据您的规格进行调整

Dell Peripheral Manager⁶ 允许您自定义键盘，以提升您的 workflow。对快捷键进行编程，快速访问常用的应用程序或功能，提高您的工作效率。

¹ 电池续航时间计算基于平均每天使用 8 小时的假设。电池续航时间视使用情况和计算条件而定。

² 如果远程诊断后戴尔认为有必要，将在下一工作日发送更换的产品。有关详情，请访问 www.dell.com/warranty。

³ 蓝牙[®] 字标和标志是归 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，Dell Technologies 对此类标记的使用均遵守相关许可。其他商标和商品名称归其各自所有者拥有。

⁴ 基于初始配对。

⁵ Dell Pair 在部分配件、商用 PC 以及消费类 PC 上提供。可用性和功能因型号而异。有关详情，请访问 Dell.com/support/kbdoc/000201693。

⁶ Dell Peripheral Manager 仅与 Microsoft Windows 10 和 11 操作系统兼容。

功能特性	技术规格
型号	戴尔 Premier 协作键盘 - KB900
颜色	石墨色
连接	无线 — RF 2.4 GHz 和蓝牙 5.1 ¹ 支持 Dell Pair ² (配对安全性为模式 1 级别 4)
电池类型	可充电 (含 USB-C 到 USB-C 充电线缆)
电池续航时间 ³	单次充满电即可续航长达二十天 (Zoom 触摸控件 LED 灯和背光均处于亮起状态) ; 快充一分钟, 可持续使用一整天 ; 在 60 分钟内可将电池电量充至 80% 以上。 ⁴
支持的操作系统	2.4 GHz • Windows 7、Windows 8.1、10、11 或更高版本 ; Mac 操作系统 ; Linux (Red Hat Enterprise 8.0 /Ubuntu 18.4) ; Chrome ; Android 操作系统 蓝牙 • Windows 8.1、10、11 或更高版本 ; Mac 操作系统 ; Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4) ; Chrome ; Android 操作系统 Dell Peripheral Manager • Windows 10、11 或更高版本 • Dell Peripheral Manager 1.6.4 或更高版本 (兼容 Zoom) ; 1.7.2 或更高版本 (兼容 Microsoft Teams)
触摸控件 ⁵	麦克风打开 / 关闭、视频打开 / 关闭、聊天、屏幕共享
照明	启用接近检测后的自适应背光 1. 环境光线传感器 — 控制背光亮度 2. 接近检测 — 近场检测到手并打开 / 关闭背光
软件	Dell Peripheral Manager (Windows 兼容) • 配对设备 • 管理照明设置。开 / 关、自适应照明和手动调整背光亮度。 • 管理 Zoom 和 Microsoft Teams 的触摸控件设置。协作控制开 / 关、交互行为、聊天消息的呼吸效果。 • 15 个可编程按键 : F1-F7、F9-F12、Prt Sc、Scroll Lock、Pause Break、计算器 • 电池和连接状态 • 固件更新
保修	3 年有限硬件保修与高级更换服务 ⁶
包装内容	键盘 戴尔 Secure Link USB 接收器 USB-C 到 USB-C 充电线缆 (1300 毫米 /51.2 英寸) 说明文件
键入机制	剪刀式按键
可编程按键	15 个可编程按键 : F1-F7、F9-F12、Prt Sc、Scroll Lock、Pause Break、计算器
多媒体按键	调高音量、调低音量、扬声器、静音、播放 / 暂停、快进、快退
热键	屏幕截图、背光调整、屏幕锁定、任务视图、转到桌面、搜索
倾角调整	5.8° /6.2°
尺寸	高 : 20.7 毫米 /0.81 英寸 长 : 439.7 毫米 /17.3 英寸 宽 : 121.6 毫米 /4.8 英寸
重量	728 克 /1.6 磅
安全性	128 位 AES 加密

1 系统要求 : 蓝牙低功耗技术。

2 Dell Pair 在部分配件、商用 PC 以及消费类 PC 上提供。可用性和功能因型号而异。有关详情, 请访问 Dell.com/support/kbdoc/000201693。

3 电池续航时间计算基于平均每天使用 8 小时的假设。电池续航时间视使用情况和计算条件而定。

4 充电时间因连接端口及其额定值而异。

5 要求使用 Windows 操作系统并安装 Dell Peripheral Manager (1.6.4 或更高版本) 和 Zoom (5.9.3 或更高版本)。

要求使用 Windows 操作系统并安装 Dell Peripheral Manager (1.7.2 或更高版本) 和 Microsoft Teams (1.6.00.24078 或更高版本)。仅面向用于工作或学校 Windows 桌面应用程序的 Teams。

需要启用第三方应用程序 API。有关详细信息, 请参阅 dell.com/support 中的用户指南。

同一时间, 触摸控件只能用于一场正在进行的会议 (Zoom 或 Microsoft Teams)。

6 如果远程诊断后戴尔认为有必要, 将在下一工作日发送更换的产品。有关详情, 请访问 www.dell.com/warranty。

技术规格如有更改, 恕不另行通知。产品供应情况因国家和地区而异。有关详情, 请与戴尔代表联系。