DELL Technologies

内置协作式触摸控件

Dell Pro Premium 协作键盘

MODEL：KB900

zoom Certified

全球较早推出的适用于 Zoom 和 Microsoft Teams 的协作键盘*

借助戴尔首款经过 Zoom 认证的* 键盘，高效开展每一次会议。配备兼容 Zoom[1] 和 Microsoft Teams[2] 的专用触摸控件[3]，助您在通话中轻松进行协作。

轻松协作

创新触摸控件[3] 兼容 Zoom[1] 和 Microsoft Teams[2]，只需连按两下图标，即可将麦克风静音或取消静音，将视频打开或关闭，共享屏幕以及调出聊天面板。在会议期间，您可以在图标上向左或向右轻扫，以启用或禁用这些功能；会议结束后，这些图标便会从键盘上消失。

智能照明

具备智能背光技术和手部接近检测功能，可在您靠近时照亮按键，让您在各种环境中都更便捷地工作。在比较明亮的环境中会熄灭，从而节省电池电量。

超静音键入

剪刀式按键设计带来出色的键入体验，还不会产生噪音。性能令人满意，操作轻巧安静。

* 基于 2023 年 12 月戴尔对同类个性化 Zoom Room 键盘的公开信息进行的分析。

1 要求使用 Windows 操作系统并安装 Dell Display and Peripheral Manager（1.6.4 或更高版本）和 Zoom（5.9.3 或更高版本）。

2 要求使用 Windows 操作系统并安装 Dell Display and Peripheral Manager（1.7.2 或更高版本）和 Microsoft Teams（1.6.00.24078 或更高版本）。仅在 Windows Teams 工作或学校版桌面应用程序上受支持。需要启用第三方应用程序 API。有关详细信息，请参阅 dell.com/support 中的用户指南。

3 同一时间，触摸控件只能用于一场正在进行的会议（Zoom 或 Microsoft Teams）。

提高协作能力和工作效率

可调倾角

电池充电速度快、续航持久

持久续航
充满电后续航时间长达二十天[1]；使用 USB-C 充电一分钟即可使用一整天。[1]

提供高级更换服务：如果您的现有键盘在 3 年保修期内出现故障，我们会在下一工作日为您寄送更换键盘。[2]

无缝安全连接
双模式 RF 2.4 GHz 和蓝牙[3] 5.1 连接，让您可以轻松地连接多达 3 台设备并随心切换（两台通过蓝牙[3] 连接，一台通过 RF 转换器连接）。

通过 Dell Pair[5] 和戴尔 Secure Link USB 配对接收器 (RF)，只需单击一下，即可将键盘与您的设备安全配对[4]。传输会经过加密，以确保数据安全。

自定义调整
通过 Dell Display and Peripheral Manager[6]，您可对键盘进行个性化设置，以优化工作流程。对快捷键进行编程，快速访问常用的应用程序或功能，提高您的工作效率。

1 电池续航时间计算基于平均每天使用 8 小时的假设。电池续航时间视使用情况和计算条件而定。
2 完成远程诊断后，如果确认需要更换设备，戴尔将在下一工作日寄出用于更换的设备。详情请参阅 www.dell.com/warranty。
3 蓝牙® 字标和标志是归 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，Dell Technologies 对此类标记的使用均遵守相关许可。
其他商标和商品名称归其各自所有者拥有。
4 基于初始配对。
5 Dell Pair 在部分配件、商用 PC 以及消费类 PC 上提供。可用性和功能因型号而异。有关详情，请访问 Dell.com/support/kbdoc/000201693。
6 Dell Display and Peripheral Manager 仅与 Microsoft Windows 10、Windows 11 和 Windows 11 on ARM 操作系统兼容。

功能特性	技术规格
型号	Dell Pro Premium 协作键盘 - KB900
颜色	石墨色
连接	无线 — RF 2.4 GHz 和蓝牙 5.1[1] 支持 Dell Pair[2]（配对安全性为模式 1 级别 4）
电池类型	可充电（含 USB-C 到 USB-C 充电线缆）
电池续航时间[3]	单次充满电即可续航长达二十天（Zoom 触摸控件 LED 灯和背光均处于亮起状态）； 快充一分钟，可持续使用一整天； 在 60 分钟内可将电池电量充至 80% 以上。[4]
支持的操作系统	**2.4 GHz** • Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 和 Windows 11 或更高版本；macOS；Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4)；Chrome；Android 操作系统 **蓝牙** • Windows 8.1、Windows 10 和 Windows 11 或更高版本；macOS；Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4)；Chrome；Android 操作系统 **Dell Display and Peripheral Manager** • Windows 10 build 17763 及更高版本（基于 x64） • Windows 11（基于 x64） • ARM 上的 Windows 11（基于 arm64） • Dell Display and Peripheral Manager 1.6.4 或更高版本（兼容 Zoom）；1.7.2 或更高版本（兼容 Microsoft Teams）
触摸控件[5]	麦克风打开/关闭、视频打开/关闭、聊天、屏幕共享
照明	启用接近检测后的自适应背光 1. 环境光线传感器 — 控制背光亮度 2. 接近检测 — 近场检测到手并打开/关闭背光
软件	Dell Display and Peripheral Manager（与 Windows 兼容） • 配对设备 • 管理照明设置。开/关、自适应照明和手动调整背光亮度。 • 管理 Zoom 和 Microsoft Teams 的触摸控件设置。协作控制开/关、交互行为、聊天消息的呼吸效果。 • 15 个可编程按键：F1-F7、F9-F12、Prt Sc、Scroll Lock、Pause Break、计算器键 • 电池和连接状态 • 固件更新
保修	3 年有限硬件保修与高级更换服务[6]
包装内容	键盘 戴尔 Secure Link USB 配对接收器 USB-C 转 USB-C 充电线缆（1300 毫米/51.2 英寸） 说明文件
键入机制	剪刀式按键
可编程按键	15 个可编程按键：F1-F7、F9-F12、Prt Sc、Scroll Lock、Pause Break、计算器键
多媒体按键	调高音量、调低音量、扬声器、静音、播放/暂停、快进、快退
热键	屏幕截图、背光调整、屏幕锁定、任务视图、转到桌面、搜索
倾斜调整	5.8°/6.2°
尺寸	高：20.7 毫米/0.81 英寸 长：439.7 毫米/17.3 英寸 宽：121.6 毫米/4.8 英寸
重量	728 克/1.6 磅
安全技术	128 位 AES 加密
充电器	不含
最小/最大功率	3.25 W/15 W

1 系统要求：低功耗蓝牙技术。
2 Dell Pair 在部分配件、商用 PC 以及消费类 PC 上提供。可用性和功能因型号而异。有关详情，请访问 Dell.com/support/kbdoc/000201693。
3 电池续航时间计算基于平均每天使用 8 小时的假设。电池续航时间视使用情况和计算条件而定。
4 充电时间因连接端口及其额定值而异。
5 要求使用 Windows 操作系统并安装 Dell Display and Peripheral Manager（1.6.4 或更高版本）和 Zoom（5.9.3 或更高版本）。
要求使用 Windows 操作系统并安装 Dell Display and Peripheral Manager（1.7.2 或更高版本）和 Microsoft Teams（1.6.00.24078 或更高版本）。仅在 Windows Teams 工作或学校版桌面应用程序上受支持。
需要启用第三方应用程序 API。有关详细信息，请参阅 dell.com/support 中的用户指南。
同一时间，触摸控件只能用于一场正在进行的会议（Zoom 或 Microsoft Teams）。
6 完成远程诊断后，如果确认需要更换设备，戴尔将在下一工作日寄出用于更换的设备。详情请参阅 www.dell.com/warranty。

技术规格如有更改，恕不另行通知。产品供应情况因国家/地区而异。有关详情，请与戴尔代表联系。

© 2025 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。
其他商标可能是其各自所有者的商标。