



轉接器

# DELL 6 合 1 USB-C 多連 接埠轉接器 - DA305

隨時連接您的任何裝置



轉接器

# DELL 6 合 1 USB-C 多連接埠轉接器 - DA305

## 隨時連接您的任何裝置

配備多種連接埠，這款小巧輕盈的 6 合 1 轉接器\* 具備視訊、網路、資料連線能力，並可為您的筆記型電腦高達 90W 的電力傳遞<sup>1</sup>。



### 完整的連線能力

可順暢連接幾乎所有裝置。它支援視訊、網路、資料連線能力，並可為筆記型電腦提供高達 90 瓦的電力傳遞<sup>1</sup>。透過 HDMI 或 DisplayPort，享受 4K 60Hz 的解析度，並具備兩個 USB-A 和一個 USB-C 下游連接埠，可提供 10Gbps 的超高速資料傳輸能力。



### 創新設計

專利的纜線管理設計可讓您延伸和縮回 USB-C 纜線，並在不使用時隱藏保護。這款小巧輕盈的 6 合 1 轉接器\* 提供多種連接埠，可輕鬆放入口袋或包內。



### 高度可靠

快速角色切換功能可確保即使您從轉接器拔下 USB-C 電力來源，仍可保持視訊和 LAN 連線不會中斷。

\*根據 Dell 在 2021 年 12 月的分析結果而得。

<sup>1</sup> DA305 連接至外部電力來源時，可為 USB-C 筆記型電腦提供最高 90 W 的電力。供電的實際情況取決於您的電力來源/平台電源管理原則。未隨附電源變壓器。



# DELL 6 合 1 USB-C 多連接埠轉接器 - DA305

## 具備電力傳遞功能的全方位 6 合 1 轉接器

Dell USB-C 行動轉接器是一款小巧輕盈的 6 合 1 轉接器\*，幾乎可連接您的所有裝置。其下游 USB-C 連接埠支援電力傳遞<sup>1</sup>，是筆記型電腦的 USB-C 充電連接埠不足時的理想選擇。



- 1 USB-C (多功能，提供最高 90W 電力傳遞、4K@30Hz 顯示，USB 3.1 Gen2)
- 2 RJ45

- 3 HDMI 2.0 (最高 4K@60Hz)
- 4 DisplayPort (最高 4K@60Hz)
- 5 USB-A 3.1 Gen2 (2 個)
- 6 USB-C 纜線 (伸縮式)

\*根據 Dell 在 2021 年 12 月的分析結果而得。

1 DA305 連接至外部電力來源時，可為 USB-C 筆記型電腦提供最高 90 W 的電力。供電的實際情況取決於您的電力來源/平台電源管理原則。未隨附電源變壓器。

# DELL 6 合 1 USB-C 多連接埠轉接器 - DA305

## 功能 技術規格

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 型號                    | Dell 6 合 1 USB-C 多連接埠轉接器 - DA305  |
| 尺寸 (直徑 x 高度)          | 69.8 公釐 x 24.5 公釐 (2.75 英寸 x 0.96 英寸)   |
| 重量                    | 84 公克 (2.96 盎司)   |
| 主機連線                  | USB-C 整合式 · 4.7 英寸  |
| 纜線類型；長度               | 圓形同軸；120 公釐   |
| 連接埠總數                 | 介面<br>2 個 USB 3.1 Gen 2 - 4 針腳 USB Type A<br>1 個 USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort - 24 針腳 USB-C<br>1 個顯示/視訊 - HDMI<br>1 個顯示/視訊 - DisplayPort<br>1 個網路 - 乙太網路 1000 - RJ45       |
| 資料連接埠 <sup>1</sup>    | 2 個 USB-A 3.1 Gen2<br>1 個 USB-C 3.1 Gen 2 · 支援最高 10Gbps 資料傳輸  |
| 電力傳遞連接埠 <sup>2</sup>  | 1 個 USB-C · 支援最高 90 W 電力傳遞  |
| 視訊連接埠 <sup>3</sup>    | 1 個 USB-C：4K (3840 x 2160) @ 30Hz (支援 HDR)<br>1 個 DisplayPort：4K (3840 x 2160) @ 60Hz <sup>4</sup> (支援 HDR)<br>1 個 HDMI 2.0：4K (3840 x 2160) @ 60Hz <sup>4</sup> (支援 HDR) |
| 網路功能                  | 資料連結通訊協定<br>Gb 乙太網路   |
| 支援快速角色切換 <sup>5</sup> | 是 · 即使拔除/插入電力來源 · 亦不會中斷視訊和 LAN 連線能力   |
| 遵循標準                  | 隨插即用  |
| 系統需求                  | Windows 10 64 位元版本 · Windows 11 64 位元版本 · Apple MacOS · Red Hat Enterprise Linux · Ubuntu · Google Chrome 作業系統  |
| 製造商保固                 | 服務與技術支援<br>3 年高級更換服務 <sup>6</sup>   |
| 包裝內容                  | Dell 6 合 1 USB-C 多連接埠轉接器 - DA305<br>說明文件  |

\*根據 Dell 在 2021 年 12 月的分析結果而得。

1 當轉接器使用來自筆記型電腦的電力：

(a) 且連線至筆記型電腦的 USB-C/Thunderbolt 連接埠 (3A/5V) – 2 個下游 USB-A 與 1 個 USB-C 連接埠支援特定裝置

(b) 且連線至筆記型電腦的 USB-C/Thunderbolt 連接埠 (1.5A/5V) – 2 個下游 USB-A 連接埠與 1 個 USB-C 能支援低耗電量裝置 · 例如滑鼠、鍵盤、藍牙/RF 硬體鎖、特定隨身碟  
或

當轉接器連接至 USB-C 電源變壓器或 USB-C 顯示器：

且其 USB-C 纜線連接至筆記型電腦的 USB-C/Thunderbolt 連接埠 – 2 個下游 USB-A 連接埠支援特定裝置

2 DA305 連接至外部電力來源時 · 可為 USB-C 筆記型電腦提供最高 90 W 的電力。供電的實際情況取決於您的電力來源/平台電源管理原則。未隨附電源變壓器。

3 一次僅支援 1 種視訊輸出。

4 連線至提供 60Hz 4K 解析度且支援靜態 HDR 的顯示器時 · 適用於特定 PC 機型 (支援 DisplayPort 1.4 · HBR3)。不包括 HDR10/HDR10+/DolbyVision 等動態 HDR。

5 使用支援快速角色切換的系統 BIOS。

6 進階更換服務：如有必要 · 將於完成電話/線上診斷後派送更換零件/裝置。若未能退還瑕疵裝置 · 我們將另收費用。

詳情請參閱 [dell.com/servicecontracts/global](https://dell.com/servicecontracts/global)。

技術規格如有變更 · 恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2022 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是屬於其各自擁有者之商標。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。